部品番号	概略	備考	ラインプリアンプ として使う場合 （増幅率2倍6dB）	ギタープリアンプ として使う場合 （増幅率44.6倍 33dB）	MCヘッドアンプ として使う場合	MCヘッドアンプ ＆ CR型 フォノイコライザー として使う場合	ラインプリアンプ として使う場合 （増幅率2倍6dB）	ギタープリアンプ として使う場合 （増幅率46.9倍 33.4dB）	MCヘッドアンプ として使う場合	MCヘッドアンプ ＆ CR型 フォノイコライザー として使う場合
VR	2連可変抵抗器		600Ω～50kΩ、2kΩ奨励、（10kΩ）		1kΩ～10kΩ（10kΩ）		600Ω～50kΩ、2kΩ奨励、（10kΩ）		1kΩ～10kΩ（10kΩ）	
R1	Vp1 CRフィルター	電源のリプル、ノイズを除去	150Ω （DC入力+/-24V時 レギュレーターの設定は+/-15Vで）				0Ω、ショート（DC入力+/-4.8V～6V時 レギュレーター非搭載）			
R2	Vn1 CRフィルター	電源のリプル、ノイズを除去	150Ω （DC入力+/-24V時 レギュレーターの設定は+/-15Vで）				0Ω、ショート（DC入力+/-4.8V～6V時 レギュレーター非搭載）			
R3	Vp2 CRフィルター	電源のリプル、ノイズを除去	150Ω （DC入力+/-24V時 レギュレーターの設定は+/-15Vで）				0Ω、ショート（DC入力+/-4.8V～6V時 レギュレーター非搭載）			
R4	Vn2 CRフィルター	電源のリプル、ノイズを除去	150Ω （DC入力+/-24V時 レギュレーターの設定は+/-15Vで）				0Ω、ショート（DC入力+/-4.8V～6V時 レギュレーター非搭載）			
R5	CH1 入力接地抵抗	入力インピーダンスを決める	10k～470kΩ	1MΩ	150～300Ω		10k～470kΩ	1MΩ	150～300Ω	
R6	CH1 入力抵抗	入力インピーダンスを決める	無くても可				無くても可			
R7	CH2 入力接地抵抗	入力インピーダンスを決める	10k～470kΩ	1MΩ	150～300Ω		10k～470kΩ	1MΩ	150～330Ω	
R8	CH2 入力抵抗	入力インピーダンスを決める	無くても可				無くても可			
R9	CH1 前段帰還抵抗	前段の増幅率を決める	10kΩ	10kΩ	10kΩ		10kΩ	1kΩ	10kΩ	
R10	CH1 前段帰還抵抗	前段の増幅率を決める	10kΩ	10kΩ	100Ω		10kΩ	10kΩ	100Ω	
R11	CH2 前段帰還抵抗	前段の増幅率を決める	10kΩ	10kΩ	10kΩ		10kΩ	1kΩ	10kΩ	
R12	CH2 前段帰還抵抗	前段の増幅率を決める	10kΩ	10kΩ	100Ω		10kΩ	10kΩ	100Ω	
R13	ダイアモンドバッファー	バイアス電流を決める	47Ω				47Ω			
R14	ダイアモンドバッファー	バイアス電流を決める	2.4k～2.7kΩ				2kΩ			
R15	ダイアモンドバッファー	バイアス電流を決める	2.4k～2.7kΩ				2kΩ			
R16	ダイアモンドバッファー	バイアス電流を決める	47Ω				47Ω			
R17	ダイアモンドバッファー	バイアス電流を決める	47Ω				47Ω			
R18	ダイアモンドバッファー	バイアス電流を決める	2.4k～2.7kΩ				2kΩ			
R19	ダイアモンドバッファー	バイアス電流を決める	2.4k～2.7kΩ				2kΩ			
R20	ダイアモンドバッファー	バイアス電流を決める	47Ω				47Ω			
R21	出力端抵抗	出力を接地する	1k～10kΩ程度				1k～10kΩ程度			
R22	出力端抵抗	出力を接地する	1k～10kΩ程度				1k～10kΩ程度			
R23	出力エミッター抵抗	バイアス電流を決める	47Ω				47Ω			
R24	出力エミッター抵抗	バイアス電流を決める	47Ω				47Ω			
R25	出力エミッター抵抗	バイアス電流を決める	47Ω				47Ω			
R26	出力エミッター抵抗	バイアス電流を決める	47Ω				47Ω			
R27	CH1 後段帰還抵抗	後段の増幅率を決める	無くても可	10kΩ	6.8kΩ	10kΩ	無くても可	10kΩ	6.8kΩ	10kΩ
R28	CH1 後段帰還抵抗	後段の増幅率を決める	無くても可	470Ω	750Ω	100Ω	無くても可	240Ω	750Ω	100Ω
R29	CH2 後段帰還抵抗	後段の増幅率を決める	無くても可	10kΩ	6.8kΩ	10kΩ	無くても可	10kΩ	6.8kΩ	10kΩ
R30	CH2 後段帰還抵抗	後段の増幅率を決める	無くても可	470Ω	750Ω	100Ω	無くても可	240Ω	750Ω	100Ω
C	電源デカップリング コンデンサー	電源ノイズ除去	0.01uF～0.1uF（0.01uF）				0.01uF～0.1uF（0.01uF）			
C1	Vp1 デカップリングコンデンサー	電源ノイズ除去	47uF～1000uF				47uF～1000uF			
C2	Vp1 CRフィルター	電源ノイズ除去	47uF～1000uF				47uF～1000uF			
C3	Vn1 CRフィルター	電源ノイズ除去	47uF～1000uF				47uF～1000uF			
C4	Vn1 デカップリングコンデンサー	電源ノイズ除去	47uF～1000uF				47uF～1000uF			
C5	Vp2 デカップリングコンデンサー	電源ノイズ除去	47uF～1000uF				47uF～1000uF			
C6	Vp2 CRフィルター	電源ノイズ除去	47uF～1000uF				47uF～1000uF			
C7	Vn2 CRフィルター	電源ノイズ除去	47uF～1000uF				47uF～1000uF			
C8	Vn2 デカップリングコンデンサー	電源ノイズ除去	47uF～1000uF				47uF～1000uF			
C9	Vn1 デカップリングコンデンサー	電源ノイズ除去	0.01uF～1000uF				0.01uF～1000uF			
C10	Vp1 デカップリングコンデンサー	電源ノイズ除去	0.01uF～1000uF				0.01uF～1000uF			
C11	Vp2 デカップリングコンデンサー	電源ノイズ除去	0.01uF～1000uF				0.01uF～1000uF			
C12	Vn2 デカップリングコンデンサー	電源ノイズ除去	0.01uF～1000uF				0.01uF～1000uF			
C13	Vp1 デカップリングコンデンサー	電源ノイズ除去	0.01uF～1000uF				0.01uF～1000uF			
C14	Vn1 デカップリングコンデンサー	電源ノイズ除去	0.01uF～1000uF				0.01uF～1000uF			
C15	Vn2 デカップリングコンデンサー	電源ノイズ除去	0.01uF～1000uF				0.01uF～1000uF			
C16	Vp2 デカップリングコンデンサー	電源ノイズ除去	0.01uF～1000uF				0.01uF～1000uF			
CC	出力カップリングコンデンサー	出力からの直流出力を阻止	必要時のみ使用。値は次段の入力インピーダンスによる。				必要時のみ使用。値は次段の入力インピーダンスによる。			
A	CR型 RIAAフォノイコライザー	RIAAイコライザー素子	不要			56kΩ	不要			56kΩ
B	CR型 RIAAフォノイコライザー	RIAAイコライザー素子	不要			0.047uF（473）	不要			0.047uF（473）
C	CR型 RIAAフォノイコライザー	RIAAイコライザー素子	不要			6.8kΩ	不要			6.8kΩ
D	CR型 RIAAフォノイコライザー	RIAAイコライザー素子	不要			11kΩ	不要			11kΩ
E	CR型 RIAAフォノイコライザー	RIAAイコライザー素子	不要			4700pF（472）	不要			4700pF（472）
IC1,3,4,6	汎用オペアンプ（1回路入り）									
IC2,5	汎用オペアンプ（2回路入り）									
TrPNP x 4	ダイアモンドバッファー	汎用PNPトランジスター	2SA1015など							
TrNPN x 4	ダイアモンドバッファー	汎用NPNトランジスター	2SC1815など							